



## Manual do usuário

### 5 in 1 Wireless Charging Lamp

Carregador sem fio para Smartphone, Apple Watch® e AirPods® com lâmpada noturna

#### Descrição do produto

O 5 in 1 Wireless Charging Lamp é uma estação multifuncional que pode carregar até 3 aparelhos simultaneamente. Tem uma função magnética compatível com iPhone 12® e iPhone 13®, Apple Watch® e AirPods®. Compatível com padrão de carregamento Qi. Adicionalmente, esse produto contém uma lâmpada noturna em sua parte traseira, para dar uma luz extra ao ambiente e uma porta USB que permite o carregamento de aparelhos sem a função wireless.

#### Conteúdo da embalagem

- 1 (um) carregador sem fio 5 in 1 Wireless Charging Lamp
- 1 (um) cabo USB-C
- 1 (um) manual do usuário

#### Especificações técnicas:

- Entrada: QC 3.0, PD, 9V/4A, 12V/2.5A
- Eficiência de conversão: ≥75%
- Distância de transmissão: ≤5mm
- Saída USB: 5V/2A
- Potência de carregamento para smartphone: 5W/7.5W/10W/15W (máx)
- Potência de carregamento para AirPods®: 2W (máx)
- Potência de carregamento para Apple Watch® : 3W (máx)
- Padrão de carregamento Qi
- Lâmpada noturna de 2W
- Frequência: 110-205KHz
- Tecnologia de carregamento rápido
- Cabo USB-C incluso.

\* Este produto precisa estar conectado a uma fonte de energia para funcionar.

- |  |   |
|--|---|
| 1 Área magnética de carregamento para smartphone | 5 Área de carregamento de AirPods e smartphones |
| 2 Área magnética de carregamento para smartwatch | 6 Lâmpada noturna                               |
| 3 Interruptor touch da lâmpada                   | 7 Entrada USB-C                                 |
| 4 Indicador de LED                               | 8 Saída USB                                     |



#### Usando o carregador wireless

Para aproveitar todos os recursos deste produto, você deve usar um adaptador de energia USB de carregamento rápido qualificado (não incluso). Para carregar 3 aparelhos simultaneamente e utilizar a

lâmpada noturna ao mesmo tempo, recomendamos a utilização de um adaptador de pelo menos 30W. Se você usar um carregador padrão, a velocidade de carregamento será diminuída, o carregador não irá carregar 3 aparelhos ao mesmo tempo ou o produto pode transmitir carga insuficiente para os aparelhos, gerando erros no carregamento. Recomendamos a utilização de um adaptador compatível PD ou QC 3.0 com 9V/4A a fim de prover eficiência no carregamento. Este produto não é uma bateria e funciona somente conectado a uma fonte de energia.

• Para usar o produto, conecte-o a uma fonte de energia (não incluso) através do cabo USB-C incluso na embalagem.

• A base de carregamento wireless fornece um carregamento rápido de até 15W. A saída USB provém um carregamento de até 10W. A base suporta carregamento de 5W/7.5W/10W para aparelhos de padrão de carregamento Qi. Suporte para carregamento de iPhone 12® e iPhone 13® com até 10W. Suporte para carregamento de Apple Watch® com até 3W.

• A lâmpada noturna possui 3 níveis de brilho, ajustáveis através do controle de toque. Toque uma vez para ligar a lâmpada, uma segunda vez para aumentar o brilho, uma terceira vez para aumentar o brilho novamente e uma quarta vez para desligá-la. Depois de ligada, você pode também segurar o botão por 3 segundos para desligar a lâmpada, isso fará com que o último nível de brilho utilizado seja salvo e, ao ligá-la novamente, ela irá retornar a este nível de brilho.

• A luz de LED ficará vermelha quando o produto estiver ligado mas não em uso, ou enquanto estiver carregando um aparelho com função magnética ou smartwatch. Enquanto estiver carregando um smartphone, o suporte ficará com uma luz azul. A luz de LED ficará verde enquanto estiver carregando um smartphone sem função magnética.

#### Informações de segurança

Cuide de seu carregador e dos acessórios. As recomendações a seguir otimizam a vida útil e o desempenho do produto.

- Certifique-se de que alinhou a bobina de carregamento do aparelho

com a bobina do carregador sem fio.

- Devido à sua característica de segurança embutida contra sobrecorrente e sobretenção e detecção inteligente, se qualquer atividade anormal for detectada ou se houver qualquer interferência, o carregador irá desligar ou diminuir a potência de carregamento.

- Mantenha o produto seco e longe de umidade. A chuva e qualquer tipo de líquido podem conter minerais que causam a corrosão dos circuitos.
- Não utilize este produto caso ele tenha entrado em contato com algum tipo de líquido.

- Use o carregador apenas para sua função pretendida. O uso inadequado ou com produtos incompatíveis pode provocar explosão, incêndio e outros acidentes. Nunca use carregadores danificados.

- Não use esse aparelho ao ar livre.

- Não tente recarregar seu aparelho se a bateria estiver exposta, se a carcaça estiver danificada ou apresentar ruptura e se o aparelho não for compatível com o carregamento sem fio.

- Não armazene nem use este produto em lugares sujos e com poeira. Isso pode afetar a aparência e função do produto e reduzir sua vida útil.

- Não utilize ou armazene o aparelho em lugares com temperaturas entre -45° e 55°. Temperaturas extremas podem deformar o produto e suas partes ou derretê-las.

- Não deixe este aparelho exposto ao sol.

- Não tente abrir ou desmontar este aparelho. Modificar o aparelho pode interferir na transmissão das ondas de rádio frequência e ocasionar na perda da garantia do produto.

- Não jogue, derrube ou bata este produto.

- O uso indevido do produto pode destruir seus circuitos internos, placas e estrutura mecânica.

- Caso precise limpar o carregador, certifique-se de que ele está desconectado de uma fonte de energia primeiro.

- Use um pano macio e seco para limpar a superfície deste produto. Nunca utilize produtos químicos como detergentes, abrasivos, entre outros, para limpar este produto.

- Não utilize baterias ou metais sob o produto enquanto ele estiver ligado.

- A utilização de capas de proteção no celular pode afetar a efetividade do carregamento. Este produto é compatível com a maioria das capas de até 3mm de espessura.

- Se sua capa possui placas, colchetes ou garras metálicas, remova-a antes de utilizar o carregador wireless.

- Não utilizar pop sockets ou qualquer outro tipo de acessórios em seu smartphone que possa comprometer o carregamento.

- Mantenha implantes médicos que podem ser afetados por um campo magnético a pelo menos 50cm de distância do produto.

**ATENÇÃO: Pessoas que utilizam dispositivos médicos devem consultar um profissional da área antes de usar este produto, pois as ondas eletromagnéticas podem afetar o trabalho do dispositivo utilizado no tratamento.**

- Este produto contém partes magnéticas e pode atrair metais. Não deixe cartões magnéticos, como cartões de crédito, perto do produto, pois ele pode perder as informações armazenadas e configurações devido à desmagnetização.

- Este produto é compatível com aparelhos de padrão de carregamento Qi.
- É normal o produto e o aparelho esquentarem um pouco durante o carregamento. Caso o carregador ou aparelho estejam esquentando mais do que o normal, interrompa o carregamento e desligue o carregador.

- Se você tiver qualquer problema com este produto, entre em contato com a iWill através do e-mail [rma@iwill.com.br](mailto:rma@iwill.com.br) ou pelo nosso website [www.iwill.com.br](http://www.iwill.com.br).

- Isto não é um brinquedo, mantenha longe do alcance de crianças.

#### Recicle

Sempre retorne seus aparelhos eletrônicos, PCB e caixas aos centros de coletas de reciclagem específicos. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte não controlado de resíduos e promove a reciclagem de materiais.

#### Garantia:

Fornecemos garantia de 12 meses a partir da compra do produto

considerando que ele não tenha sido aberto/alterado durante esse tempo e que o produto tenha sido utilizado conforme o descritivo deste manual. A garantia não cobre queda acidental ou danos referentes à utilização indevida do produto. A garantia é intransferível e válida apenas para utilização pessoal, não categorizando utilização comercial do produto. A iWill® se reserva ao direito de arrumar ou trocar partes danificadas do produto. A garantia de 12 meses, contempla os três meses de garantia legal. É obrigatória a apresentação da nota fiscal para a validação da garantia.

#### A garantia é válida caso:

Haja algum defeito de fábrica/funcionamento do produto dentro do prazo estabelecido neste manual. É de responsabilidade da empresa consertar e/ou trocar o produto, desde que ele não tenha sido alterado pelo usuário.

A empresa fabricante e a importadora não são responsáveis por nenhum compromisso feito com o usuário por parte de terceiros, que não estejam descritos neste manual ou na embalagem do produto, tanto sobre a garantia quanto sobre o produto. A empresa não é responsável pela falha no funcionamento do produto caso ele tenha sido exposto a alguma utilização indevida, conforme as descritas neste manual.

**Mantenha este manual para futuras referências.**



Dura mais, simples assim.

MODEL: WCAL W WH | ANATEL N.: 17811-22-12618

*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>*



@iwillbrasil



## User manual

### 5 in 1 Wireless Charging Lamp

Wireless charger for smartphones, Apple Watch® and AirPods® with a night lamp

#### Product Description

The 5 in 1 Wireless Charging Lamp is a multi-functional station that can charge up to 3 devices at once. It has a magnetic function compatible with iPhone 12® and iPhone 13®, Apple Watch®, and AirPods®. Compatible with Qi standard charging devices. In addition, this product contains a night light on the back, to give an extra light during the nighttime, and a USB port on the back, allowing to charge non-wireless devices.

#### Package Content

- 1 (one) wireless charger 5 in 1 Wireless Charging Lamp
- 1 (one) USB-C charging cable
- 1 (one) user manual

#### Technical specification:

- Input: QC 3.0, PD, 9V/4A, 12V/2.5A
- Conversion efficiency: ≥75%
- Transmission distance: ≤5mm
- USB output: 5V/2A
- Smartphone charging power: 5W/7.5W/10W/15W (max)
- Airpod® charging power: 2W (max)
- Apple Watch® charging power: 3W (max)
- Qi standard
- 2W night lamp
- Frequency: 110-205KHz
- Fast charging technology
- USB-C cable included.

*\* This product must be connected to an energy source to work.*

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Magnetic mobile charging area     | 5 AirPods and mobile charging area |
| 2 Magnetic smartwatch charging area | 6 Nighttime lamp                   |
| 3 Lamp touch switch                 | 7 USB-C input                      |
| 4 Indicating LED light              | 8 USB output                       |



#### Using the wireless charger

To take advantage of the full features of this product, you must use a qualified fast-charging energy source (not included). To charge 3 devices simultaneously and use the nighttime lamp at the same time,

we recommend an input of at least 30W. If you use a standard charger, the charging speed will be diminished, it may cause multiple devices charging insufficiency or the charger will not be able to charge multiple devices simultaneously. We recommend using a compatible adapter that complies with PD or QC 3.0, with 9V/4A, to provide efficiency. This product is not a battery and works only connected to an energy source.

- To start using this product, connect it to an energy source (not included) through the USB-C cable included in the box.
- The base of the wireless charging station provides up to 15W fast charging. USB output provides up to 10W charging. All Qi-enabled magnetic phone charging support 5W/7.5W/10W. iPhone 12® and iPhone 13® support up to 10W. Apple Watch® supports up to 3W.
- The nighttime lamp provides 3 levels of brightness, adjustable by touch control. Touch once to turn the light on, a second time to increase brightness, a third time to increase brightness again, and a fourth time to turn it off. After you turn the light on, you can long-press for 3 seconds to turn it off. This will save the last brightness level you were at and it will turn on like this next time you use it.
- The LED indicator will be red once the product is powered on but not in use, or while charging a smartphone with magnetic function and a smartwatch. The bracket's wireless charging indicator is a blue breathing light is blue breathing light. The LED indicator will be green while charging a device with no magnetic function.

#### Safety information:

- Be careful with your charger and accessories. The following advice will help you to optimize your product's life.
- Make sure to align the coil of the smartphone with the coil on the wireless charger, located in the center of the wireless area.
  - Due to the safety component built-in the charger and a smart detection, if any abnormal activity or interferences are detected, the charger will automatically turn off or decrease charging power.

- Keep the equipment dry. Rain, moisture, and liquids of any kind may contain minerals that can cause corrosion on the circuits. If the equipment gets wet, please use a clean soft cloth or dry wipe.
- Do not use this product if it has been in contact with any kind of liquids.
- Use the charger for intended purposes only. Improper use or use of incompatible charges may present the risk of fire, explosion, or another hazard. Never use a damaged charger.
- Only use this charger indoors.
- Do not try recharging your smartphone if the battery is exposed if the shell is damaged or presents rupture and if the device is not compatible with the charger.
- Do not try to use or store this product in dusty or dirty places. This will affect the beauty of the product and will reduce its lifetime, as well as its function.
- Do not try to use and store this product in temperatures between -45° and 55°. Extreme temperatures may cause deformation to the product and its parts or even melt it.
- Do not leave this product exposed to the sun.
- Do not attempt to open this device. The unauthorized modification will damage the equipment and will violate the relevant provisions of the use of radio equipment and you lose the warranty.
- Do not throw, drop, knock or vibrate this product.
- Rough use of the product will destroy the internal circuit boards and mechanical structure.
- If you need to clean the charger, make sure it is not connected to a power supply.
- Must use a clean, soft cloth to clean the surface. Do not use chemicals or abrasive components such as soap, alcohol, or any others to clean this product.
- Do not use exposed batteries or metals on this product while it is on.
- You can use protective cases to charge your device on this product, but it may affect the use of this product. This product is compatible with most cases up to 3mm thick.

- If your case contains metal plates, studs, or magnetic clasps, you must remove the case before placing your phone in the wireless charging area.
  - Do not use pop sockets or any accessories that may affect the charging.
  - Medical implants should stay at least 50 cm from this product, or any implants that may be damaged by electromagnetic fields.
- ATTENTION: People who use medical implants should consult a doctor before using this product, as electromagnetic waves may affect the work of such devices.**
- This product has magnetic parts, the metal may be absorbed by the product. Do not let magnetic cards, such as credit cards and debit cards, or any other item with a magnetic medium close to the product. The product may lose its stored data by demagnetization.
  - This product is compatible with Qi Charges. To work, the product must be connected to an energy source.
  - It is normal for this product to generate heat while charging. In case the charger or the device gets too hot, turn off the product immediately.
  - If you have any problems with this product, contact us by e-mail at [rma@iwill.com.br](mailto:rma@iwill.com.br) or directly on our website [www.iwill.com.br](http://www.iwill.com.br).
  - This is not a toy. Keep it away from children to avoid accidents.

#### Recycle:

Always return your used electronic products, PCB, and packaging materials to dedicated collection points. This way you help prevent uncontrolled waste disposal and promote the recycling of materials.

#### Warranty:

We provide a 12-month warranty from the purchase of the product, provided that it has not been opened/changed during this time and that the product has been used as described in this manual. The warranty does not cover accidental dropping or damage due to misuse of the product. The

warranty is non-transferable and is valid for personal use only, not categorizing commercial use of the product. iWill® reserves the right to repair or replace damaged parts of the product. The 12-month warranty includes the three-month legal warranty. It is mandatory to present the invoice to validate the guarantee.

#### The warranty is valid when:

If there is a defect in the factory/operation of the product within the timeframe outlined in this manual. It is the responsibility of the company to repair and/or replace the product, provided that it has not been altered by the user in any way. The manufacturer and importer are not responsible for any third-party agreement made with the user apart from the described in this manual or the product packaging, both on the warranty and the product. The company is not responsible for any failure to operate the product if it has been exposed to any improper use, as described in this manual.

**Keep this manual for future references.**



Lasts longer, simple like that.

MODEL: WCAL W WH | ANATEL N.: 17811-22-12618

*This equipment is not entitled to protection against harmful interference and may not cause interference in properly authorized systems. For more information, see Anatel's website - <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>*



@iwillbrasil